MANUAL DE USUARIO

EM3971 - Cargador universal para portátil

WWW.EMINENT-ONLINE.COM

EM3971 - Cargador universal para portátil

Advertencias y puntos de atención

¡La apertura de uno o varios productos puede causar graves daños personales! ¡El producto solamente puede ser reparado por técnicos profesionales de Eminent!

Índice

1.0 Condiciones de la garantía 2
2.0 Introducción 2
2.1 Funciones y características 3
2.2 Contenido del paquete 3
2.3 Antes de empezar 3
3.0 Uso del cargador para portátil 4
3.1 Uso del puerto USB 4
4.0 Preguntas más frecuentes 5
5.0 Servicio de atención al cliente y soporte técnico 5

1.0 Condiciones de la garantía

La garantía de Eminent de cinco años se aplica a todos los productos de Eminent a menos que se indique lo contrario antes o durante el momento de la compra. Si ha adquirido un producto de Eminent de segunda mano, el período restante de la garantía se contará desde el momento en el que el primer propietario del producto lo adquiriera. La garantía de Eminent se aplica a todos los productos de Eminent y a las partes indisolublemente conectadas al producto principal y/o montadas en éste. Los adaptadores de fuente de alimentación, las baterías, las antenas y el resto de productos no integrados en el producto principal o no conectados directamente a éste, y/o los productos de los que, sin duda razonable, se pueda asumir que el desgaste y rotura muestran un patrón diferente al producto principal, no están cubiertos por la garantía de Eminent. Los productos no están cubiertos por la garantía de Eminent cuando se usan de manera incorrecta e inapropiada, se exponen a influencias externas o los abren terceras partes que no son Eminent.

2.0 Introducción

¡Enhorabuena por la compra de este producto de Eminent de alta calidad! Este producto ha sido sometido a un exigente proceso de pruebas por parte de técnicos expertos de Eminent. Si tiene problemas con este producto, tenga en cuenta que le ampara una garantía de Eminent de cinco años. Conserve este manual y el recibo de compra en un lugar seguro.

¡Registre este producto ahora en www.eminent-online.com y reciba las actualizaciones del mismo!

2.1 Funciones y características

Gracias a sus 10 conectores distintos, el Cargador universal para portátil Eminent EM3971 es adecuado para casi cualquier equipo portátil o monitor TFT equipado con un adaptador de alimentación independiente. Este cargador para portátil "3 en 1" se puede utilizar en casa, en un vehículo o en un avión gracias a los tres conectores distintos que incluye el cargador. Este útil cargador dispone también de un puerto USB que le permite cargar casi cualquier dispositivo USB, como un teléfono, un reproductor MP3 o un reproductor multimedia.

- Diseño compacto
- Entrada: 110V ~ 240V AC
- Salida máxima: 100 W
- Protección contra exceso de potencia
- Puerto USB (5V 1A)
- Admite los niveles de voltaje: 15V 16V 18V 18.5V 19V 20V 22V 24V
- Salida: 6 Amperios (15 - 20V)
- Salida: 5 Amperios (22 - 24V)

2.2 Contenido del paquete

El paquete debe contener los siguientes componentes:

- EM3971, Cargador universal para portátil "3 en 1".
- 10 conectores de alimentación.
- Conector de alimentación para uso doméstico.
- Conector de alimentación para uso en un vehículo o un avión.
- Manual.

2.3 Antes de empezar

1. Verifique que ha configurado el cargador para portátil al voltaje correcto para el dispositivo que desee cargar. Eminent no se hace responsable de los daños, directos o indirectos, resultantes del uso del cargador para portátil.
2. Utilice únicamente los accesorios suministrados para evitar daños.
3. Desconecte el cargador para portátil de la toma de suministro eléctrico mientras no se encuentre en uso.
4. No utilice el cargador para portátil en combinación con dispositivos que requieran más de 100 W de potencia.

3.0 Uso del cargador para portátil

Siga las instrucciones descritas a continuación para utilizar el cargador para portátil.

1. Compruebe la potencia de entrada requerida por el dispositivo al que está conectando el cargador para portátil. Podrá encontrar esta información en el propio dispositivo o en el cargador original del mismo.
2. Seleccione el voltaje correcto utilizando el conmutador ubicado en el lateral del cargador para portátil.

Si su dispositivo utiliza menos de 15 voltios, no se recomienda utilizarlo en combinación con el cargador para portátil.

Si ninguno de los enchufes de corriente suministrada se ajusta a su computadora portátil, por favor envíe un e-mail a support@eminent-online.com. Escriba el número de modelo del cargador portátil de Eminent, marca y modelo de la computadora portátil, una copia del recibo y su dirección. Así recibirá un enchufe de alimentación adecuado a los pocos días.

3. Seleccione el conector de alimentación correcto y conéctelo a la toma de extensión del cargador para portátil. Si el voltaje correcto no está disponible en el cargador para portátil, utilice el voltaje inmediatamente inferior. (Consulte también el capítulo 4).
4. Conecte el conector de extensión a la toma de alimentación del dispositivo.
5. Conecte el cable de alimentación suministrado al cargador para portátil.
6. Conecte el conector del cable de alimentación suministrado a una toma de suministro eléctrico. Se iluminará uno de los LEDs de voltaje, correspondiente a la configuración del conmutador de voltaje.
7. Encienda el dispositivo conectado.

¡Precaución! Si utiliza el cargador para portátil con una toma de suministro eléctrico de 230V, podrá utilizar el cable para uso doméstico que se incluye en la caja. Si utiliza el cargador para portátil en un vehículo o avión, deberá utilizar el cable de alimentación de 12Voltios suministrado, o el cable con el conector para avión de 4 terminales.

3.1 Uso del puerto USB

El cargador para portátil está equipado con un conector USB que le permite conectar un dispositivo USB. El conector USB suministra 5V @ 1A, y puede utilizarse para cargar dispositivos USB como teléfonos móviles, reproductores MP3 o reproductores multimedia.

4.0 Preguntas más frecuentes

P. No se enciende ninguno de los indicadores LED de voltaje del cargador para portátil.
R. Compruebe si la toma a la que está conectado el cargador suministra energía. Puede intentar conectar el cargador para portátil a otra toma de suministro eléctrico si lo necesita.

P. El dispositivo conectado no recibe energía desde el cargador para portátil.
R 1. Compruebe si está utilizando el conector de alimentación adecuado.
R 2. Compruebe si ha seleccionado el voltaje correcto y si está utilizando el conector de alimentación correcto.

P. Mi dispositivo requiere un nivel de voltaje que no puedo seleccionar en el cargador para portátil.
R. Seleccione el nivel de voltaje inmediatamente inferior. Ejemplo: Si su portátil necesita 17V, seleccione 16V.
No conecte dispositivos que utilicen menos de 14 voltios de energía.

P. ¿Puedo utilizar mi cargador para portátil en un avión sin problemas?
R. Puede utilizar el cargador para portátil en un avión con el cable de alimentación para avión suministrado y el conector de 4 terminales. Preste atención al hecho de que en la mayoría de aviones existe un nivel máximo de potencia de 75 W.

5.0 Servicio de atención al cliente y soporte técnico

Este manual de usuario ha sido redactado por técnicos expertos de Eminent con sumo cuidado.
Si experimenta algún problema para instalar o utilizar el producto, introduzca la información solicitada en el formulario de solicitud de asistencia que encontrará en el sitio Web www.eminent-online.com/support.

También puede ponerse en contacto con el servicio de ayuda llamando por teléfono. Llame a nuestro servicio de ayuda al 807 080 042 (0,41 € por minuto*).

* Las tarifas no incluyen el precio de las llamadas de teléfonos móviles.

Declaración de Conformidad

Para asegurar su seguridad y conformidad del producto con las directivas y leyes creadas por la Comisión de la Comunidad Europea, puede obtener una copia del declaración de la conformidad referente a su producto enviando un e-mail a: info@eminent-online.com. Puedes enviar también una carta a:

Eminent Computer Supplies
Postbus 276
6160 AG GELEEN
Holanda

Indicar claramente ‘Declaración de Conformidad' y el código de artículo del cual quisieras obtener una copia del declaración de la conformidad.

EMINENT

WWW.EMINENT-ONLINE.COM

Trademarks: all brand names are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.
The information contained in this document has been created with the utmost care. No legal rights can be derived from these contents. Eminent cannot be held responsible, nor liable for the information contained in this document.

Eminent is a member of the Intronics Group

EM3971 R2 | 10-2010